AKYatırım

Trade All

TradeAll TR Masaüstü Trend Alarmları ve Otomatik Emirler Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

- 1- Grafiklerde Trend Çizimi
- 2- Çizilen Trende Alarm Kurmak ve Emir Bağlamak
- 3- Trend Alarmları Penceresi
- 4-Grafik Üzerinde Fiyat Seviyeleri İçin Alarm Kurmak
- 5-İndikatörlere Alarm Kurmak ve Otomatik Emir Bağlamak





Trend Çizimlerine Alarm Kurmak ve Otomatik Emir Bağlamak

 TradeAll TR masaüstü versiyonda grafikler üzerinde çizdiğiniz trendlere alarm kurabilir, trend kırıldığında bildirim alabilir ve önceden belirlediğiniz hisse senedi, varant, VİOP sözleşmelerine otomatik emir gönderebilirsiniz.

1- Grafiklerde Trend Çizimi

- Bir sembole ait grafik penceresini açmak için ilgili sembolün üzerine sağ tıklayarak hızlı menüden '**Grafik**' adımını seçebilir veya **F4** tuşuna basabilirsiniz.
- Grafik üzerinde trend çizmek için öncelikle grafik penceresinin üst bölümünde bulunan '**T**' harfine tıklayarak **Trend Çizim Araçları** kutucuğunu açmanız ve açılan kutucukta '**Trend**' seçeneğine tıklamanız gereklidir.



- '**Trend**' seçeneğine tıkladıktan sonra grafik üzerinde trendi başlatmak istediğiniz noktaya sağ tıklayıp, trendi bitireceğiniz noktaya kadar ilerleyerek çizimi bırakabilirsiniz.
- Çizdiğiniz trendi ve/veya başlangıç ve bitiş noktalarını, dip/tepe/seviye hassasiyetini ayarlamak için seçerek hareket ettirebilirsiniz.





- 2- Çizilen Trende Alarm Kurmak ve Emir Bağlamak
- Çizilen trende alarm kurmak ve emir bağlamak için ilgili trend üzerinde sağ tıklayarak, açılan menüden **'Alarm Tanımla, Emir Bağla'** adımını seçmeniz yeterlidir.
- **'Alarm Tanımla, Emir Bağla'** seçeneğine tıkladığınızda seçili trend kırıldığında bildirim gönderecek şekilde alarm kurulur ve **'Trend Alarm'** penceresi açılır.
- **'Trend Alarm'** penceresinde, trend kırılım tipi ve bildirim yöntemlerini değiştirebilir, trendi aktif/pasif duruma getirebilir ve trende emir bağlayabilirsiniz.

Dnemli Uyan tam olması Emir bağlar	n ozelliğinin sorunsuz çalışması iç gerekir. ımış ise portföy hesabına giriş yaj	Kaydet	
Sembol		Periyot	Trend ID
AKBN	К	60	07115739
Aktif Cep Notifikasyon	<u>Irena Kima Tipi</u>	anlı Par) 🦱 Kanı	una (Öneski Pari)
✓ Ses SMS			ikle Cıkart
V Ses SMS	Sembol	Pivasa	ikle Çıkart
 ✓ Ses SMS ✓ Emir Bağla Semboller ⑥ Alış 	Sembol	Piyasa IMKBH	ikle Çıkart Miktar 100
 ✓ Ses SMS ✓ Emir Bağla Semboller O Alış ◯ Satış 	Sembol AKBNIK F XU0300419	Piyasa IMKBH VIP	kle Çıkart Miktar 100
Ses SMS Sms Emir Bağla Semboller Alış Satış	Sembol AKBNK F.XU0300419	Piyasa IMKBH VIP	kle Çık

- **(1) 'Trend ID'** bilgisi grafik üzerinde de gösterilir ve çizili trendleri ayrıştırabilmek için kullanılır.
- **'Trend Kırma Tipi'** seçeneklerinden **'Yüksek, Düşük (Canlı Bar)'**, barların yüksek ve düşük değerlerinin trendi kesmesi ile alarmın gerçekleşmesini, **'Kapanış (Önceki Bar)'**ise 1 bar yukarı veya aşağı yönde kapanış gerçekleşmesi durumunda alarmın gerçekleşmesini sağlar.
 - Trend Alarm penceresinde **'Emir Bağla'** seçeneğini işaretlediğinizde, işlem tipini de **'Alış'** veya **'Satış'** olarak belirlemelisiniz.





- Seçili trend işlem gören bir finansal enstrümanın (hisse senedi, varant, vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon) grafiği üzerine çizilmişse, otomatik emir varsayılan olarak ilgili enstrümana gönderilecek şekilde hazırlanır. Emir gönderilecek finansal enstrümanda değişiklik yapmak isterseniz ilgili hisse senedi, varant, VİOP sözleşmelerinin kodlarını 'Semboller' alanına girerek 'Ekle' butonuna tıklamanız yeterlidir.
- Seçili sembollere kaç adet emir iletileceğini **'Miktar'** alanında belirlemeniz gereklidir.
- Pencerede yapılan değişikliklerden sonra, sağ üst bölümde bulunan 'Kaydet' butonuna tıklanması gereklidir.

Trend kırıldığında emir iletilecek finansal enstrümanlar sıklıkla seçilecekse, ilgili finansal enstrümanlar ile sepet oluşturulabilir ve alarm kurulurken tanımlı sepetler seçilebilir.

Aşağıdaki örnekte AKBNK hisse senedinin 60 dakikalık grafiğine çizilen bir yükselen trend için alarm kurulmuş ve otomatik emir kurgulanırken SEPETIM1 adıyla kaydedilmiş ve 4 finansal enstrüman içeren hazır emir grubu seçilmiştir.

Önemli Uyarı tam olma Emir bağı	arm özelliğinin sorunsuz çalışması sı gerekir. anmış ise portföy hesabına giriş yı	zelliğinin sorunsuz çalışması için grafik verilerinin ekir. şise portföy hesabına giriş yapılmış olmalıdır.				
Sembo	l	Periyot	Trend ID			
АКВ	NK	60	07115739			
Aktif Cep Notifikasyo Ses SMS	on <u>Trend Kıma Tipi</u>	Canlı Bar) 💿 Kapa	ınış (Önceki Bar)			
🕼 Emir Bağla Sembol	ler	E	kle Çıkart			
AlışSatış	Sembol AKBNK F_XU0300419 SAHOL	Piyasa IMKBH VIP IMKBH	Miktar 100 1 100			

Trade All TR



3- Trend Alarmları Penceresi

- 'Trend Alarmları' penceresinde tanımladığınız tüm trendleri takip edebilirsiniz.
- Grafik içinde veya herhangi bir trend üzerinde sağ tıkladığınızda açılan menüden '**Trend Alarmları**' adımını seçerek bu pencereyi görüntüleyebilirsiniz.
- **Trend Alarmları** penceresinde, tanımlı trendlerin; finansal enstrüman sembolü & son fiyatı, grafik periyotu, trend ID numarası, bağlı otomatik emirlerin detayları, trend kırılma seviyeleri ve trend kırılımına kalan TL fark bilgileri gösterilir.
- Pasif veya gerçekleşmiş alarmlarınız listede gri işaretli olarak gösterilir. Bu alarmlar üzerinde değişiklik yapılamaz.

Önemli Uyan Alam özelliğinin sorunsuz çakışması için grafik verilerinin tam olması gerekir. Emir bağlanmış ise portifyi hesabına girtiş yapılmış olmalıdır.									4. Satır			
Satır	Aktif	Trend No	Aksiyon	Sembol	Periyot	İşlem	Bağlı Emirler	Son Fiyat	Kesim	Fark	Tür	
1		28122631	Yukarı Kırınca	XU100	5			102504.40	28 Oca 12:26:33	Gerçekleşti	CCI	
2	Ø	07115739	Aşağı Kırınca	AKBNK	60	Alış	AKBNK : 100 F_XU0300419 : 1 SAHOL : 100	6.79	6.64	0.15	Yks.Trnd	
3		07120648	Yukarı Kırınca	VIP-X030	60			130.400			Yatay	
4		07120742	Aşağı Kırınca	SAHOL	60	Alış	SAHOL : 100	9.26	8.77	0.49	Yks.Trnd	
5		07120911	Aşağı Kırınca	VIP-X030	60			130.400	07 Şub 12:09:42	Gerçekleşti	Yks.Trnd	
6		07121151	Yukarı Kırınca	AKBNK	5			6.79	6.91	0.12	Yatay	

• Trend Alarmları penceresinde bulunan **'Başlat/Duraklat'** butonu ile trend alarmlarının takibini başlatabilir veya durdurabilirsiniz.

Alarm takibi için Alarm Listesi penceresinin veya trend çizili grafiklerin açık tutulmasına gerek yoktur.

 Çizili trendlere otomatik emir bağladığınızda, emirlerinizin ilgili trend kırıldığında Borsa'ya iletilebilmesi için Ak Yatırım hesabınız ile portföyünüze giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

Alarmların ve emir iletimlerinin sorunsuz çalışması için hesabınıza giriş yapmış olmanız, TradeAll TR masaüstü uygulamasının açık & veri alıyor olması ve trendlerin grafik üzerinde çizilmiş olması gerekmektedir.





Trade Al

- Aktif alarmlarınız varsa, TradeAll TR masaüstü uygulamasını açtığınızda
 'Trend Alarmları' penceresi otomatik olarak açılır. Uygulama, grafiklerinizde veri eksiği yaratmayacak kadar kısa süre kapalı kaldıysa 'Başlat' butonuna tıklayarak alarm taramalarını yeniden başlatabilirsiniz.
- Uygulamanız kapalı kaldığı süre boyunca grafiklerinizde veri eksikliği oluşacaktır. Veri eksikliğini gidermek için TradeAll TR uygulamasını açtığınızda, trend çizdiğiniz ve alarm kurduğunuz finansal enstrüman grafiklerini açmanız yeterlidir.

atır	Aktif	Trend No	Aksiyon	Sembol	Periyot	İşlem	Bağlı Emirler	Son Fiyat	Kesim	1	Fark	Tür
1		28111128	Aşağı Kırınca	VIP-X030	5	Alış	F_XU0300219 : 1	1 Ö	zellikler	28111128	969	Yks.Trnd
2		28111151	Yukarı Kırınca	VIP-X030	5			1 6	afikte Göster	28111128	787	Yatay
3		28111242	Yukarı Kırınca	GARAN	G	Alış	GARAN : 1 EREGL : 2 DOHOL : 3	т	münü Aktifleştir	ifleştir		Dşn.Trnd
4		28111255	Aşağı Kırınca	GARAN	G				munu Pasifieştir		.05	Yatay
5		28111331	Yukarı Kırınca	USDTRY	5			TC	münü Sil		0358	Dşn.Trnd
6		28111439	Aşağı Kırınca	ISCTR	20	Satış	ISCTR : 1	Pa	sif Satırları Sil		.10	Yks.Trnd
7	\checkmark	28111453	Yukarı Kırınca	ISCTR	20	Alış	ISCTR : 1	G	erçekleşenleri Sil		.08	Yatay
								Sa	tır Sil	1. Satır		
								Zi Bi Tü	ncir Bağla u Trende Bağlı Zincirle ım Zincirleri Kaldır	eri Kaldır		
								Pe	ncerevi Kapat			

- Listede yer alan tanımlı alarmlarınız üzerinde sağ tıkladığınızda açılan menüden;
 - a- **'Özellikler'** adımı ile **'Trend Alarm'** penceresini açarak bağlı emirlerde değişiklik yapabilir,
 - b- 'Grafikte Göster' adımı ile trendi grafik üzerinde görüntüleyebilir,
 - c- '**Tümünü Aktifleştir / Pasifleştir'** adımları ile tüm alarmlarınızı aktif / pasif duruma çekebilir,
 - d- '**Tümünü Sil / Pasif Satırları Sil / Gerçekleşenleri Sil / Satır Sil**' adımları ile listenizi güncelleyebilir,
 - e- **'Zincir Bağla'** adımı ile seçili alarma, listenizdeki bir başka alarmı zincir olarak bağlayabilirsiniz. Zincir olarak bağlayacağınız alarmı, listedeki satır numarası ile seçmeniz gereklidir.

Zincir olarak bağlanan alarm, bağlandığı alarm gerçekleşinceye kadar pasif durumda kalacaktır.

Bir alarmı zincir olarak bağlamak için, zincir alarm satırını ana alarm satırına doğru sürükle-bırak yöntemi ile taşıyabilirsiniz.



4- Grafik Üzerinde Fiyat Seviyeleri İçin Alarm Kurmak

- Grafik üzerinde yatay ve özel seviye çizimleri için de alarm kurabilir ve otomatik emir bağlayabilirsiniz.
- Fiyat seviyelerine alarm kurmak için, grafik menüsünde bulunan **'Alarm Ekle'** butonuna tıklayarak, alarm için fiyat seviyesi belirlemeniz gereklidir. Belirlenen fiyat seviyesi, grafik üzerinde otomatik olarak yatay ve kesik çizgi ile işaretlenir.
- Grafik üzerinde alarm seviyesine çift tıklayıp, **'Alarm Ekle'** seçeneğini işaretleyerek hızlı alarm kurulabilir.

		Emir	bağlanmış ise portfö	y hesabına giriş yar	nimış olmalıdır.	oinida gen	anu .		2. Satır		Durak
Satır	Aktif	Trend No	Aksiyon	Sembol	Periyot	İşlem	Bağlı Emirler	Son Fiyat	Kesim	Fark	Tür
1		28122631	Yukarı Kırınca	XU100	5			102530.50	28 Oca 12:26:33	Gerçekleşti	CCI
2		07115739	Aşağı Kırınca	AKBNK	G	zellikler rafikte Gö	28122631 ster 28122631	6.79	6.64	0.15	Yks.Trnd
3		07120648	Yukarı Kırınca	VIP-X030	τü	imünü Ak	tifleştir	130.425			Yatay
4		07120742	Aşağı Kırınca	SAHOL	Tümünü Pasifleştir			9.26	8.77	0.49	Yks.Trnd
5		07120911	Aşağı Kırınca	VIP-X030	Tú	imünü Sil		130.425	07 Şub 12:09:42	Gerçekleşti	Yks.Trnd
6		07121151	Yukarı Kırınca	AKBNK	Pa	asif Satırla	ri Sil	6.79	6.91	0.12	Yatay
					G Sa	erçekleşei atır Sil	nleri Sil 1. Satır				
					Zi	ncir Bağla	i				







- Yatay seviyeleri grafik üzerinde yukarı/aşağı taşıyarak, alarm seviyesini güncelleyebilirsiniz.
- Yatay seviye çizgilerinin üzerinde sağ tıkladığınızda açılan menüden **'Trend Alarm'** penceresini seçerek ilgili seviyelerin kırılmasına otomatik emir bağlayabilirsiniz.

Yatay seviyelere kurulan alarmlara otomatik emir bağlanması, **Stop & Kar Al** emri niteliğinde kullanılabilir.

- Grafik üzerinde çizili trend ve yatay seviyeler üzerinde sağ tıkladığınızda açılan menüden **'Trend Kalsın Alarmı Sil'** adımını işaretleyerek, trend / yatay seviye korunurken bağlanmış alarm ve emirler silinebilir.
- Yatay çizgiler üzerine sağ tıkladığınızda açılan menüden **'Yatay Alarm Kısa Çizgi'** adımını işaretleyerek seçili çizgileri son bar ile fiyat skalası arasındaki bölge ile sınırlayabilir ve daha temiz bir grafik görüntüsü sağlayabilirsiniz.







Trend Çizimlerine Alarm Kurmak ve Otomatik Emir Bağlamak

5- İndikatörlere Alarm Kurmak ve Otomatik Emir Bağlamak

- TradeAll TR'de hazır indikatör listesinde yer alan 18 popüler indikatöre alarm kurabilir ve alarmlara otomatik emir bağlayabilirsiniz.
- Grafik üzerinde sağ tıkladığınızda açılan menüden **'İndikatör Alarmı Ekle'** adımını işaretleyerek **'İndikatör Alarmı Tanımla'** penceresini açabilirsiniz.

AROON CCI ChaikinMF CHMOM DEMA	Önemli Uyanı Indikator alarm özelliğinin sorunsuz çalışması için grafik ver olması gerekir. Emir bağlanmış ise portföy hesabına giriş yapılmış olmalıdır.	ilerinin tam	Kaydet
KAIRI	Özellikler Indikator Parametreleri		
MACD			
MFI MOM QSTICK RSI STOFAST	Periyot 10 <u>Aksiyon</u> © Üstündeys © Altındaysa	se	
TEMA TOMA TrendScore	<u>Neyle Kyaslansın</u>		
VOL	 Hareketli Ortalamasıyla 	10	Exponantial 👻
Wh	○ Seviye Île	0]
	🖉 Öppelri Par Dečeri ile	1	have the second

- 'İndikatör Alarmı Tanımla' penceresinin solunda yer alan kolondan indikatör seçebilir, 'İndikatör Parametreleri' bölümünde indikatör ve alarm koşullarını güncelleyebilirsiniz.
- İndikatör alarmlarında, seçili indikatörün;
 - kendi hareketli ortalaması ile kesişimi,
 - belirli fiyat seviyesini kesmesi ve
 - bir / birkaç bar önceki değerinden büyük veya küçük olması koşulları tanımlanabilir.
- Tüm indikatör ve trend alarmlarınızı 'Trend ve İndikatör Alarmları' listesinde takip edebilirsiniz. Alarmları zincir olarak birbirine bağlayabilirsiniz.





• Alarm listenizde, bir ana alarm ve ona bağlı birden çok zincir alarm olabilir.

Önemli Uyan Alam özelliğinin sorunsuz çalışması için grafik verilerinin tam olması gerekir. Emir bağlanmış ise portföy hesabına giriş yapılmış olmalıdır.									7. Satır			
Satır	Aktif	Trend No	Aksiyon	Sembol	Periyot	İşlem	Bağlı Emirler	Son Fiyat	Kesim	Fark	Tür	
1		28122631	Yukarı Kırınca	XU100	5			102587.70	28 Oca 12:26:33	Gerçekleşti	CCI	
2		07115739	Aşağı Kırınca	AKBNK	60	Alış	AKBNK : 100 F_XU0300419 : 1 SAHOL : 100	6.79	6.64	0.15	Yks.Trnd	
3		07120648	Yukarı Kırınca	VIP-X030	60			130.475			Yatay	
4		07120742	Aşağı Kırınca	SAHOL	60	Alış	SAHOL : 100	9.25	8.77	0.48	Yks.Trnd	
5		07120911	Aşağı Kırınca	VIP-X030	60			130.475	07 Şub 12:09:42	Gerçekleşti	Yks.Trnd	
6		07121151	Yukarı Kırınca	AKBNK	5			6.79	6.91	0.12	Yatay	
7		07121458	Yukarı Kırınca	AKBNK	15			6.79	6.99	0.20	Yatay	
8		07121806	Yukarı Kırınca	AKBNK	15			6.79	07 Şub 12:18:06	Gerçekleşti	RSI	
9		07121832	Yukarı Kırınca	AKBNK	15	Alış	AKBNK : 50	6.79	RSI12 = 46.4906 Seviye = 70.0000		RSI	
10		07121853	Yukarı Kırınca	AKBNK	60	Alış	AKBNK : 20	6.79	MACD = -0.0265 AVR = 0.0064		MACD	

